



**MK705**

**Mini klávesnica a lietajúca myš**

**Manuál**

MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača.

### **Obsah balenia**

- Klávesnica
- USB prijímač
- USB nabíjací kábel

### **Podporované operačné systémy**

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8
- Linux (testované verzie: Debian 3.1, Redhat 9.0, Ubuntu 8.10 a Fedora 7.0)
- Android (so štandardným USB portom)

### **Špecifikácia**

- Pripojenie prijímača: cez USB 2.0
- Frekvencia vysielania: 2.4Ghz GFSK
- Maximálny dosah: 10 metrov
- Vysielací výkon: Maximálne +4db
- Napájanie: nabíjateľná 450mAh polymer Lithium-ion batéria
- Nabíjacie napätie: 4.4V ~ 5.25V
- Nabíjací prúd: 300mA
- Hmotnosť: 100g
- Rozmery: 170 mm x 49 mm x 16 mm

### **Inštalácia**

Otvorte balenie a vyberte USB prijímač. Vložte prijímač do USB portu počítača. Zapnite klávesnicu. Spárovanie prebehne automaticky. Operačný systém automaticky nainštaluje

potrebné ovládače, následne môžete začať používať klávesnicu.

**Poznámka:** USB kábel slúži len na nabíjanie batérie.

### **Používanie lietajúcej myši**

Na použitie funkcie lietajúcej myši je potrebné stlačiť tlačítko aktivácie (“Lock”). Následne môžete ovládať kurzor myši pomocou pohybu zariadenia v priestore.

Tlačítkom aktivácie (“Lock”) môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať funkciu lietajúcej myši.

### **Korekcia kurzora**

V prípade, že kurzor myši na obrazovke nesleduje presne pohyb zariadenia vo vzduchu, je potrebná korekcia kurzora:

(1) Zapnuté zariadenie položte na rovný povrch, napríklad stôl.

(2) Zároveň stlačte tlačítko FN a ľavé tlačítko myši. Tlačítko pustite a počkajte 3 sekundy, kým prebehne kalibrácia.

### **Režim spánku**

Zariadenie má funkciu automatického prechodu do režimu spánku, čím sa šetrí batéria. V prípade, že počas troch minút nestlačíte žiadnu klávesu, zariadenie prejde do režimu spánku. Pre zobudenie klávesnice stlačte ľubovoľnú klávesu.

### **Po použití**

Po použití zariadenie vypnite prepnutím prepínača do polohy „OFF“, týmto sa šetrí batéria. USB prijímač môžete ponechať zapojený do USB portu počítača.

### **Dial'kový ovládač**

Toto zaradenie je možné použiť ako náhradu bežného Infrared

dial'kového ovládača k televízoru:

1. Stlačte a podržte tlačítko SET na 5 sekúnd, kontrolka indikujúca učiaci mód sa rozsvieti.
2. Nasmerujte infrared diódu v prednej časti zariadenia na infrared diódu pôvodného dial'kového ovládača. Vzdialenosť medzi diódami nesmie byť viac ako 7cm.
3. Stlačte ľubovoľné tlačítko na zariadení. Kontrolka indikujúca učiaci mód dva krát blikne.
4. Stlačte ľubovoľné tlačítko na pôvodnom dial'kovom ovládači. Kontrolka indikujúca učiaci mód tri krát blikne. Zariadenie sa práve naučilo simulovať dané tlačítko z pôvodného dial'kového ovládača.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pre všetky tlačítka, ktoré chcete zariadenie naučiť.
6. Pre ukončenie učiaceho módu stlačte tlačítko SET. Zariadenie samo ukončí učiaci mód v prípade, že nestlačíte žiadne tlačítko počas 10 sekúnd.

### **Nabíjanie batérie**

Toto zariadenie má vstavanú lithium-ion batériu. Pred prvým použitím zariadenie plne nabite. Zariadenie je možné používať pri nabíjaní, ale čas nabíjania sa tým predlžuje.

Pri slabej batérii začne blikáť kontrolka slabej batérie. Po úplnom vybití batérie sa zariadenie vypne.

### **Upozornenie**

- Keď je nabíjanie dokončené, odpojte nabíjací kábel od zariadenia.
- Nikdy sa nesnažte otvoriť alebo opraviť zariadenie.
- Udržujte toto zariadenie mimo dosahu tekutín a mimo vlhkého, príliš chladného alebo príliš teplého prostredia.
- Pri dlhšom nepoužívaní zariadenia môže dochádzať

k samovybájaniu batérie.

**Poznámka:**

Toto zariadenie využíva na komunikáciu 2,4 GHz bezdrôtovú technológiu. Môže dochádzať k rušeniu, preto je dôležité aby medzi zariadením a prijímačom neboli prekážky ako steny, kovové objekty alebo elektrické zariadenia.

Výrobca: Shenzhen Rikomagic Tech Corp.,Ltd

Preklad: AGEM Computers, [www.agem.sk](http://www.agem.sk)